
# AUDIO ANALOGUE




# Donizetti Anniversary


**操 作 使 用 说 明**




**前面板**

1.开/关机按钮（短按开/关机）

2.电源指示灯（弱光为待机，亮光为开机）




**后面板**


1)右扬声器连接柱
2)左扬声器连接柱
3)XLR平衡输入
4)RCA输入（**当您使用RCA输入时，XLR输入接口的1脚和3脚必须桥接工厂提供的桥接线**）
5)电源20A接口
6)保险丝
7)主电源开关
8)服务接口（仅供工厂使用）
9)12V触发输入

# 单声道桥接连接方式

亲爱的用户：

感谢您再次购买了Donizettis后级功放，并使用了两个功率放大器进行桥接：您将体验到不仅巨大的输出功率达到1000 W在8Ω，1700 W在4Ω和2200 W在2Ω，但所有的声音性能全面增加。

要在Bridge-mono配置中连接两个Donizettis，您必须使用提供的配线，如下所示:




**它包含:**

- 2个转接线，用于将前置放大器的平衡输出连接到 Donizetti 的平衡输入
- 2个桥跳线连接Donizetti的负极扬声器接线端

**重要：**作为 Donizetti Anniversary 与完全平衡电路设计，它可以在单声道配置上使用，如果连接到一个具有平衡输出的前置放大器，效果更好，比如 Bellini Anniversary 便是真正的平衡设计。

以下是将提供的套件连接到 Donizetti 的方法，以便在单声道配置中使用它：




确保您正在使用的扬声器接线具有足够长的终端，以正确连接两极。

在完成以上所有连接之后，您可以切换--在 Donizetti周年纪念时，通常使用它就像您在立体声模式下所做的那样，在您转动音量旋钮和扬声器最大功率接受度的基础上小心地使用它。